
Lampes krypton longlife tension secteur, éclairage routier

Domaines d'application

- Systèmes de signalisation de trafic ferroviaire



Avantages produits


- Durée de vie plus longue par rapport aux lampes à signaux Krypton haute tension existantes
- S'adapte aux installations de signalétique haute tension sans modifications ni adaptations
- Taux de défaillance prématurée max : 2 %, jusqu'à 6 000 h (uniquement pour les défaillances liées à des défauts de lampes)

Caractéristiques produit

- Longue durée de vie moyenne de la lampe : 14 000 h
- Intervalles d'entretien possible jusqu'à un an (en fonction de l'installation)



Fiche de données gamme de produits



Graphique du produit

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques			Données photométriques	Dimensions & poids			Capacités
	Puissance nominale	Tension nominale	Tension d'essai	Flux lumineux nominale	Diamètre	Longueur totale	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Position de fonctionnement
SIG 1541 LL	60,00 W	235 V	235 V	405 lm	62,0 mm	91,0 mm	69,0 mm ¹⁾	s 105 ²⁾
SIG 1543 LL	75,00 W	235 V	235 V	520 lm	62,0 mm	91,0 mm	69,0 mm ¹⁾	s 105 ²⁾
SIG 1546 LL	100,00 W	235 V	235 V	740 lm	62,0 mm	101,0 mm	79,0 mm ¹⁾	s 105 ²⁾

Description produit	Classements spécifiques à chaque pays
	Référence de commande
SIG 1541 LL	SIG 1541 LL CL
SIG 1543 LL	SIG 1543 LL CL
SIG 1546 LL	SIG 1546 LL CL

¹⁾ Distance filament / partie supérieure du culot

²⁾ Seules les positions de fonctionnement autorisées sont à prendre en compte, sinon la lampe aura une défaillance prématurément.

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Utiliser uniquement dans des équipements/luminaires conçus spécialement à cet effet.
Protéger les lampes de l'humidité pendant le fonctionnement et l'installation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Informations légales

Conforme aux exigences d'intensité lumineuse de DIN EN 12368 (en fonction de l'installation)

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.